

デコーダプロフィール:

[製品名] DE22x2_SL

[概要] 2fx BEMF

[説明] KATO製 N 専用デコーダ

[アドレス] 3

CV	説明	値	16進	バイナリ	詳細
CV1	主アドレス	3	0x03	0000 0011	
CV2	スタート電圧	0	0x00	0000 0000	
CV3	加速度	0	0x00	0000 0000	
CV4	減速度	0	0x00	0000 0000	
CV5	最大電圧	0	0x00	0000 0000	
CV6	中間電圧	0	0x00	0000 0000	
CV7	製造会社バージョン番号	5	0x05	0000 0101	
CV8	製造会社ID	103	0x67	0110 0111	SNJPN:Nagasue System Design Office
CV17	拡張アドレス	192	0xc0	1100 0000	
CV18	拡張アドレス	0	0x00	0000 0000	
CV19	総括アドレス	0	0x00	0000 0000	
CV29	内部設定#1	6	0x06	0000 0110	bit5=2byte, bit4=spdtbl, bit3=ack, bit2=pwr, bit1=FL, bit0=方向
CV33	ヘッドライト減光	68	0x44	0100 0100	bit(7-4)減光値, bit(3-0)減光指示 Fno指定[0..8] * 減光値=4/15, F4で減光
CV34	FXレート	10	0x0a	0000 1010	
CV35	ヘッドライト設定	240	0xf0	1111 0000	bit(7-4)=照度 bit(0-3) = Fno指定[0..8] ,14=常点灯 *F0で点灯
CV36	火室/独立FX	65	0x41	0100 0001	bit(7-4)=照度 bit(0-3) = Fno指定[0..8] ,14=常点灯 *F1で点灯
CV49	Product No	82	0x52	0101 0010	
CV55	BEMF PARAM	10	0x0a	0000 1010	KI (integral)
CV56	トルク補償	0	0x00	0000 0000	MAX TORQUE
CV57	BEMF PARAM	85	0x55	0101 0101	KP (proportional)

CV	説明	値	16進	バイナリ	詳細
CV60	DE22 Specific Configuration	71	0x47	0100 0111	bit7=EMERG DECEL, bit6=STOP BRAKE, bit5=FXACT CONSIST bit4=stopdim, bit3=独立FX bit2=DIR LOCK, bit1=ヘッドライトフェードイン、アウト bit0=BEMF
CV204	Analog Configuration	44	0x2c	0010 1100	(bit7-bit5)=direction threshold, bit4= bit3=analog FireBox/Room ON bit2=analog HeadON bit1= bit0=